

# Gigaset SL910H

**Das erste Full-Touch-Telefon für zuhause**

- › Mobilteil zur Erweiterung von SL910 und SL910 A
- › Kapazitives Full-Touch-Display, 68 x 45 mm (H x B)
- › TFT-VA Display mit perfekter Lesbarkeit
- › Einfache Bedienung mit Finger-Tipp
- › Diverse Screensaver einstellbar
- › Dia-Show mit persönlichen Bildern
- › Individuelle Menükonfiguration
- › Adressbuch für bis zu 500 vCards
- › Telefonbuchtransfer zwischen Gigaset Mobilteilen
- › Wahlwiederholung der letzten 20 Nummern
- › vCard-Austausch mit PC / Handy per Bluetooth® oder Mini-USB
- › Mobilteil mit Echtmetall-Rahmen



## Leistungsmerkmale

- o Innovatives Bedienkonzept über sensitives Touch-Display
- o Komfort-Freisprechen in Voll-Duplex-Qualität:
  - brillanter Klang durch separaten großvolumigen Lautsprecher
  - 4 Freisprech-Profile zur individuellen Anpassung wählbar
- o Headset-Anschluss via Bluetooth® oder Kabel 2,5 mm Klinkenbuchse (Kabel nicht im Lieferumfang enthalten)
- o Adressbuch für bis zu 500 Einträge (vCards)
- o PC-Synchronisation per Bluetooth® oder Mini-USB
- o Vibrationsalarm

## TFT- Touch-Display

- o 8,1 cm TFT-Farb-Display: 68 x 45 mm (H x B), Auflösung: 320 x 480 Pixel
- o TFT-VA-Display mit perfekter Lesbarkeit
- o Einfache Bedienung per kapazitiver Touch-Technologie: mit „Finger-Tipp / -Wisch“
- o Diverse Screensaver einstellbar (Uhr: mit FW-Update in Q4/2011)
- o Dia-Show mit persönlichen Bildern
- o Individuelle Menükonfiguration:
  - **Ruhedisplay**, frei konfigurierbar
  - Seite 1 = Info-Center:
    - z. B. für Datum, Uhrzeit, wichtige Funktionen
  - Seite 2 = Wahl-Center:
    - z. B. mit Zifferntasten, Adressbuch, Favoriten
  - Seite 3 = Nachrichten-Center:
    - z. B. Anrufliste, Anrufbeantworter, SMS

- o Status-Anzeige mit Direktzugriff auf Funktioneinstellungen:  
Feldstärke- und Akkuladeanzeige / ECO Mode ein/aus, Anrufbeantworter, Bluetooth®, etc.
- o Im Gespräch:
  - Anzeigen des Status-Center
  - Touch-Piktogramme für alle Funktionen wie Freisprechen, Stummschaltung, Ziffernblock, Konferenz, etc.
  - Anzeige der Gesprächsdauer
  - Icons mit Namen und Menüführung in verschiedenen Sprachen

## ECO DECT

- o Strahlungsfrei\* im Standby-Betrieb bei aktiviertem **ECO Modus Plus**, auch bei mehreren Mobilteilen\*\*/\*\*\*
- o Strahlungsarm beim Telefonieren
  - 80 % Reduzierung der Funkleistung bei aktiviertem **ECO Modus\*\*\***
  - Automatische Reduzierung je nach Entfernung vom Mobilteil zur Basis
- o Geringer Energieverbrauch durch moderne Schaltnetzteile

## Tastatur

- o Hochwertige Tasten für:
  - Gespräch (Abheben-Taste) grün beleuchtet
  - Auflegen / Trennen (ein / aus) rot beleuchtet
  - Menü-Einstieg und Tastensperre

## Adressbuch- und Wahlfunktionen

- o Adressbuch für bis zu 500 vCards  
(Name, Vorname, 8 Rufnummern, Geburtstag, VIP-Melodie und Foto für Picture CLIP)
- o Telefonbuchtransfer zwischen Gigaset Mobilteilen
- o vCard – Austausch mit PC / Handy per Bluetooth® oder Mini-USB
- o Wahlwiederholung der letzten 20 Nummern
- o Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (IWF), Flash einstellbar
- o Unterstützung von Netzleistungsmerkmalen

## Anruferanzeige und -signalisierung

- o Mit Rufnummer oder Name (CLIP / CNIP)
- o Mit Bild des Anrufers (Picture CLIP)
- o 20 Klingelmelodien am Mobilteil einstellbar
- o Bilder und individuelle Melodien (JPEG, BMP, MP3, etc.) downloadbar
- o Vibrationsalarm
- o „Ruhe vor anonymen Anrufen“: Anrufe ohne CLIP-Nummer werden nur optisch angezeigt
- o Nachtmodus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung (ausgenommen VIP-Anrufe)
- o Individuelle Klingeltöne für externe / interne Anrufe

## Anrufliste

- o Anzeige via „Nachrichten-Center“ im Display mit komfortablen Zugang zur Liste
- o Anrufliste für: alle Anrufe, abgehende, angenommene und verpasste Anrufe (je 20 Einträge) mit Datum und Uhrzeit
- o Bei verpasstem Anruf, SMS-Benachrichtigung an externe Rufnummer möglich

## PC-Anschluss

- o Per Bluetooth® (Serial Profile)
- o Per Mini-USB (Datenkabel nicht im Lieferumfang)
- o Adressbuch-Abgleich mit Microsoft Outlook
- o Download von Bildern für Picture-CLIP, Screensaver, Dia-Show und Sounds für Klingelmelodien (JPEG, BMP, MP3, etc.)
- o Speicher für Bilder / Sounds: ca. 3,5 MB (max. 200 Sounds und 240 Bilder)
- o Mit kostenloser Software Gigaset QuickSync für Betriebssysteme: Windows 7, Vista, XP und Mac

## Weitere Funktionen

- o Organizer:
  - Kalender / Terminplaner
  - Wecker mit Schlummer-Funktion
  - separate Klingelmelodien einstellbar
- o Babyalarm-Funktion
  - an extern, z. B. zum Handy
  - oder intern, an zusätzliches Mobilteil

## SMS-Funktion

(mit FW-Update in Q4 /2011)

- o Automatische Registrierung am SMS-Service-Center
- o Senden / empfangen von SMS mit bis zu 612 Zeichen
- o Speicher für ca. 50 SMS

## Technische Daten

### Konfiguration

- o Zur Erweiterung an Gigaset SL910 / SL910A
- o An anderen Gigaset Basisstationen mit eingeschränkter Funktionalität (DECT / GAP)

### Kompatibilitätshinweis:

Mehr Informationen bzgl. der Funktionen des Mobilteils im Zusammenhang mit den einzelnen Gigaset Basisstationen finden Sie unter [www.gigaset.com/de/kompatibilitaet](http://www.gigaset.com/de/kompatibilitaet)

### Standards

DECT, GAP

### Mobilteil

- |                 |   |
|-----------------|---|
| o Reichweite:   | bis zu 50 m   |
| – im Gebäude:   | bis zu 300 m  |
| o Standby-Zeit: | bis zu 200 Std.<br>(bei aktivierter Displaybeleuchtung ca. 95 Std.) |
| o Sprechzeit:   | bis zu 14 Std.  |
| o Akku:         | Li-Ion 3,7 V / 1100 mAh   |
| o Ladezeit:     | ca. 4 Std.  |
| o Abmessungen:  | 134 x 58 x 16 mm (H x B x T)  |
| o Gewicht:      | 160 g (inkl. Akku)  |

### Ladeschale

- o Stromversorgung: 230 V Schaltnetzteil
- o Abmessungen: 33 x 74 x 57 mm (H x B x T)
- o Gewicht: ca. 98 g

### Lieferumfang

- o 1 Mobilteil SL910H mit:
  - Li-Ion-Akku
  - Akku-Deckel
- o 1 Ladeschale, inkl. Netzgerät
- o 1 Bedienungsanleitung

### Gerätefarbe

- o Metall/Pianoschwarz

\* Abschaltung der DECT-Sendeleistung

\*\* Wenn alle angemeldeten Mobilteile ECO Modus Plus unterstützen

\*\*\* Abhängig von der Basisstation