

## S850A GO

Der intelligente Kontaktmanager

mit Anrufbeantworter

Gigaset GO: Für das Festnetz mit Zukunft



- Extragroßes Adressbuch für bis zu 500 Kontakte a`3 Rufnummern
- Exzellente Akustik mit schnell einstellbaren Audioprofilen über Funktionstaste
- Mit Bluetooth® und Mikro-USB für Datensynchronisation mit dem PC
- Freisprechen in brillanter Voll-Duplex-Qualität
- Headset-Anschluß per Bluetooth oder Kabel
- Hochwertiges TFT-Farbdisplay
- Anruferanzeige mit Bild (Picture-CLIP)
- Festnetz- und Internet-Telefonie, providerunabhängig
  - Für den Festnetz-Anschluß mit 1 Telefon-Nummer
  - Für den IP-basierten Telefon-Anschluß:
    - für bis zu 6 Telefonnummern und 2 gleichzeitige Gespräche
- Cloudbasierte Services und Gigaset Apps für die Verbindung zu Smartphones (IOS / Android)
- Integrierter 3-facher Anrufbeantworter für bis zu 55 Minuten Aufzeichnung teilbar für 3 Telefonnummern



## Gigaset online Service

- Zugang zu Gigaset Cloud Service
- Anzeige verpasster Anrufe und AB-Nachrichten am Smartphone
- Anzeige eingehender Emails am Mobilteil
- Zugang zu online-Telefonbücher (z.B. Klicktel) inkl Rückwärtssuche, Wetter-Ticker, eBay™, etc
- Weltweit kostenlos telefonieren zwischen Gigaset GO-Telefonen über Gigaset.net
- Kompatibel zu Gigaset Apps:  
Gigaset Elements-App,  
zur Anzeige verpasster Anrufe/ AB-Nachrichten am smartphone  
Gigaset Contacts Push App,  
um Kontakte vom Smartphone ins Mobilteil zu übertragen  
Gigaset Help App,  
einfacher Zugriff auf Bedienungsanleitungen

## Audio Qualität

- Komfort-Freisprechen in Voll-Duplex-Qualität mit separatem Lautsprecher im Mobilteil
- Einstellbare Audioprofile zur optimalen Anpassung der Akustik an die Umgebungssituation, mit eigener Profiltaste
- brillante Audioqualität (HDSP - HighDefinitionSoundPerformance) bei VoIP-Gesprächen
- einfache Lautstärke-Regelung über seitliche Taste
- Kopfhöreranschluss über Bluetooth oder Klinke (2,5mm)  
(Kopfhörer nicht im Lieferumfang enthalten)

## Betriebszeiten

- Sprechzeit: bis zu 12 Stunden
- Standby-Zeit: bis zu 300 Stunden

## ECO DECT

- Automatische Reduzierung der Funkleistung je nach Entfernung des Mobilteils zur Basis
- Strahlungsfrei<sup>1)</sup> im Standby-Betrieb, auch bei Betrieb mehrerer Mobilteile<sup>2)</sup>
- Geringer Energieverbrauch

## Telefonbuch und Wahlfunktionen

- Adressbuch für bis zu 500 cCards; Name, Vorname, 3 Tel-Nummern, E-Mail, Termin, VIP-Melodie und Bild für Picture-CLIP
- Suche nach Name oder Vorname
- Wahlvorbereitung (Eingabe der Rufnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang) mit Korrekturmöglichkeit
- Wahlwiederholung der letzten 20 verschiedenen Nummern,
- Programmierbare Kurzwahltasten (Tasten 2-9)
- Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (IVW), Rückfrage / Flash (Flash-Zeiten programmierbar)
- Unterstützung von Vorwahlziffern
- Automatische Wahl der Amts kennziffer
- Telefonbuchtransfer von MS-Outlook ins Mobilteil
- Bis zu 30 Wahlregeln einstellbar: Rufnummern mit Vorwahl, IP oder Festnetz, ..

## Anruferanzeige und -signalisierung

- Mit Rufnummer oder Name (CLIP)<sup>3)</sup>
- Mit Bild des Anrufers (Picture-CLIP)<sup>3)</sup>
- blinkende Hörer-Taste und farbige Anrufanimation
- Klingeltöne einstellbar:
  - 22 Melodien im Mobilteil
  - 5 Lautstärkestufen + AUS + Crescendo
- Bilder und Melodien speicherbar (bmp, mp3,..)
- Tag- / Nachtmodus;  
zeitgesteuerte Klingelabschaltung am Mobilteil;  
ausgenommen Kontakte im Adressbuch mit VIP-Ruf
- Ruhe vor anonymen Anrufern;  
Anrufe ohne Rufnummern-Anzeige werden nur optisch angezeigt

## Anzeige verpasster Anrufe / Anruferliste

- o Beleuchtete Nachrichtentaste; signalisiert neue Nachrichten und bietet komfortablen Zugang zur Nachrichtenliste
- o Anruflisten mit Rufnummer (CLIP) und Zeit für:
  - alle Anrufe
  - verpasste Anrufe
  - abgehende Rufe
  - angenommene Anrufe

## Weitere Funktionen

- o Kalender mit Terminplaner (30 Termine)
- o Geburtstag - Erinnerung
- o Wecker mit einstellbarer Melodie und Snooze-Funktion
- o Babyphone mit Gegensprech-Funktion
  - an extern, z.B. zum Handy
  - oder intern, an ein zusätzliches Mobilteil
- o Direktruf-Funktion (Baby-Ruf)  
Wahl einer Rufnummer durch drücken einer beliebigen Taste
- o Mobilteilname editierbar
- o Unterstützung von Netzleistungsmerkmalen<sup>3)</sup>  
z.B. Anrufweiterschaltung, Anklopfen, etc
- o Datum und Zeit-Einstellungen bei Stromausfall gesichert

## Display

- o beleuchtetes TFT-Farb-Display  
HxB: 38 x 32 mm; Diagonale 46 mm (1,8")  
(128x160 Pixel, 8 Zeilen, 65.000 Farben)
- o Displaybeleuchtung / Farbschema einstellbar,
  - schwarzer Hintergrund
  - heller Hintergrund
- o Großschrift für Anruflisten und Adressbuch einstellbar

## Display-Anzeige / Bildschirmschoner

- o Analog- oder Digital-Uhr
- o Info-Dienste, News-Ticker, etc
- o Persönliche Screensaver
- o Dia-Show mit persönlichen Bildern

## Im Ruhezustand

- o Anzeige von Datum und Zeit
- o Feldstärke- und Akkuladeanzeige
- o Displaytasten zur schnellen Auswahl von Funktionen

## Während des Gesprächs

- o Anzeige der Gesprächsdauer

## Menü

- o Komfortable Menüführung in verschiedenen Sprachen
- o Einfache Bedienung über farbige Symbole, Menütexte und Displaytasten
- o Textanzeigen, verschiedene Farben zur Auswahl

## Tastatur

- o Hochwertige, kratzfeste Tastatur
- o Tastenbeleuchtung ein-/ausschaltbar
- o 2 konfigurierbare Display-Tasten zum Schnellzugriff auf häufig genutzte Funktionen
- o 5-Wege-Navigationstaste
- o „Abheben“ und Freisprech-Taste;  
leuchtet bei Anrufen (grün)
- o Auflegen / Ein-/Aus-Taste, (rot beleuchtet)
- o Profiltaste für Audio-Einstellungen
- o Tastenschutz ein / aus über #-Taste
- o Automatische Tastensperre einstellbar
- o Klingelton ein / aus über \*-Taste

## SMS-Funktion<sup>3)</sup>

- o Senden und empfangen über Festnetz oder IP (RTP)<sup>3)</sup>
- o Versenden von SMS bis zu 612 Zeichen
- o Speicher für 50 Kurz-SMS
- o Automatische Registrierung im SMS-Zentrum,  
mit versenden der ersten SMS  
SMS-Zentrum: „Anny-Way“-Materna und T-COM  
voreingestellt
- o Versenden von SMS an e-mail-Adresse
- o Übernahme von Telefonnummern (vCard) aus SMS in das Telefonbuch

## E-Mail<sup>3)</sup>

- o Signalisierung neuer E-Mail durch blinkende Nachrichten-Taste
- o Anzeige der ersten 560 Zeichen einer E-Mail am Mobilteil
- o Löschen von E-Mail mit dem Mobilteil

## Zubehör:

 (nicht im Lieferumfang enthalten)

- o erweiterbar auf 6 Mobilteile
- o Headset
- o Reichweiterhöhung mit Gigaset Repeater 2.0  
(max 2.anmeldbar)
- o Vorteile mit Repeater 2.0  
Sichere DECT-Verbindung (Verschlüsselung) und beste Sprachqualität (HDSP)

## Leistungsmerkmale beim Betrieb mehrerer Mobilteile

- o 2 VoIP- und 1 Festnetz-Gespräch können parallel geführt werden, zusätzlich ein Interngespräch und ein Zugriff auf den Anrufbeantworter
- o Gebührenfrei intern telefonieren
- o Telefonbuchtransfer zwischen Mobilteilen
- o Weiterleiten eines Gespräches zu einem anderen Mobilteil, mit Rückfrage/ Wiederanruf-Funktion
- o 3-er Konferenz (1 Extern- / 2 Interne Teilnehmer)
- o Anruf an alle oder ausgewählte interne Teilnehmer
- o Individuelle Zuordnung der Telefonnummern je Mobilteil
- o Oder Gleichzeitiges Klingeln aller Mobilteile bei externen Anrufen

## Integrierter 3-facher Anrufbeantworter

- o Für bis zu 55 Minuten Aufzeichnung
- o Teilbar für 3 Telefonnummern (Festnetz u. IP) mit individuellen Ansagetexten
- o Aufzeichnungs- und Hinweisfunktion
- o 3 Ansage und 3 Hinweistext (170 Sek.) individuell besprechbar
- o Standardansage voreingestellt (plug&play)
- o Einfache Bedienung über Mobilteil
- o Akustische Bedienerführung in Deutsch oder Englisch einstellbar
- o Zeitabhängiger Wechsel zwischen Hinweis- und Aufzeichnungsfunktion (einstellbar)
- o Ansage von Datum/Uhrzeit je Nachricht
- o Aufzeichnungslänge einstellbar:  
1 min, 2 min, 3 min, unbegrenzt
- o Rufannahme einstellbar:  
Sofort, automatisch, nach 10, 18, oder 30 Sek.
- o Fernabfrage möglich (PIN - geschützt)
- o Mithören eingehender Nachrichten am Mobilteil
- o Aufzeichnen / Mitschneiden von Telefongesprächen
- o Aufzeichnungen sind unbegrenzt gegen Stromausfall geschützt

## PC-Anschluß

Verbindung zum PC per Datenkabel, über Mikro-USB am Mobilteil  
(Kabel nicht im Lieferumfang)  
oder per Bluetooth

kostenlose Software: Gigaset QuickSync für Microsoft® bzw. Mac

- o Adressbuch-Abgleich mit MS-Outlook und MAC
- o Media-pool: Media-Pool:
  - zum Speichern von Bildern für Picture-CLIP und Screensaver (BMP, JPG, GIF)  
Formate:  
CLIP-Bilder: 128 x 86 Pixel  
Screensaver: 128 x 160 Pixel
  - Melodien / Sounds für persönliche Klingelmelodien (WMA, MP3, WAV)
  - Speicherkapazität für Bilder / Melodien: 3,2 MB (ca. 100 Bilder)
- o CTI-Interface  
Wählen / Anruferanzeige am PC mit MS-Outlook

### Systemvoraussetzung:

Betriebssystem Windows XP (32bit), Vista (32 und 64bit),  
Windows 7 (32 und 64bit), Windows 8 (32 und 64bit)  
sowie Microsoft.NET Framework 2.0 und Microsoft Internet  
Explorer 5.5 oder höher  
oder Mac OS X 10.4.9 und höher  
(10.10 Yosemite, 10.9, 10.8, 10.7)

- 1) Abschaltung der DECT-Sendeleistung
- 2) wenn alle angemeldeten Mobilteile ECO Modus Plus unterstützen
- 3) abhängig vom Netzbetreiber

## Technische Daten

### Konfiguration:

- o Anschluss:
  - 1 Festnetz-Anschluß (a/b-analog)
  - 1 IP/Ethernet-Anschluß (IEEE802.3) für den IP-basierten Telefon-Anschluß  
für bis zu 6 Telefonnummern und 2 gleichzeitige Gespräche
- o Einsatz: Hauptanschluss / TK-Anlagen / Router
- o Standard: DECT, GAP,HDSP, SMS über Festnetz oder IP (RTP)<sup>1</sup>, SIP, RTP,STUN,POP3/POP3S Bluetooth 2.0
- o erweiterbar auf bis zu 6 Mobilteile (Zubehör)
- o Reichweitenerhöhung mit Gigaset Repeater (Zubehör)

### Mobilteil

- o Standby: bis zu 300 h  
(bei ständig aktiver Display-Beleuchtung: ca. 95 Std.)
- o Gesprächszeit: bis zu 12 h
- o Akku: 2 x AAA (NiMH)
- o Ladezeit: ca. 8 h
- o Reichweite:
  - in Gebäuden: bis zu 50 m
  - im Freien: bis zu 300 m
- o Abmessungen L x B x H  
151 x 49 x 26mm Gewicht (incl.Akku)  
ca.114g

### Basisstation

- o Energiesparendes 230 V Schaltnetzteil
- o Geeignet für Tisch und Wandmontage
- o Abmessungen : H x B x D  
105 x 132 x 46mm Gewicht  
ca. 120g

### Ladeschale

- o Abmessungen:  
L x B x H  
81 x 80 x 40mm / Gewicht  
ca. 40g

### Verpackungsinhalt

- o 1 Mobilteil,  
mit Akku-Deckel,
- o 1 Gürtelclip
- o 1 Ladeschale
- o 1 Basisstation GO-Box100  
mit Aufstellrahmen
- o 2 AAA-Akku (NiMH)
- o 1 Telefonanschlusskabel
- o 1 LAN-Kabel
- o 2 Netzteile, für Basis und Ladeschale
- o 1 Bedienungsanleitung

### Farbe:

- o Platin/Schwarz