

Gigaset S850

Der intelligente Kontaktmanager

- Extragroßes Adressbuch für bis zu 500 Kontakt a`3 Rufnummern
- Exzellente Akustik mit schnell einstellbaren Audioprofilen über Funktionstaste
- Bluetooth® und Mikro-USB für Datensynchronisation mit dem PC
- Freisprechen in brillanter Voll-Duplex-Qualität
- Headset-Anschluss per Bluetooth oder Kabel
- Anruferanzeige mit Bild (Picture-CLIP) am TFT-Farb-Display



Audio Qualität

- Beste Akustik in HDSP-Qualität
- Komfort-Freisprechen -
in brillanter Audioqualität mit hochwertigem separaten Lautsprecher und akustikoptimierter Gehäuse-Konstruktion
- Einstellbare Audio-Profile zur optimalen Anpassung der Akustik an die Umgebungssituation mit eigener Profiltaste
- Einfache Lautstärke-Regelung über seitliche Tasten am Mobilteil
- Klingeltonlautstärke in 5 Stufen einstellbar plus An/Aus-Funktion über *-Taste
- Klinkenbuchse (2,5mm) für Kopfhöreranschluss (mono)
- Bluetooth für Headset- Anschluss
(Freisprech- u. Headset-Profile)

Betriebszeiten

- Sprechzeit: bis zu 12 Stunden
- Standby-Zeit: bis zu 300 Stunden

Telefonbuch und Wahlfunktionen

- Adressbuch für ca. 500 Kontakte; Vorname, Name, 3 Tel-Nummern, E-Mail, Termin, Melodie (VIP), Bild für Picture-CLIP
- Suche nach Name oder Vorname
- vCard-Transfer mit Handy / PC per Bluetooth oder Micro-USB
- Wahlvorbereitung (Eingabe der Rufnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang) mit Korrekturmöglichkeit
- Wahlwiederholung der letzten 20 verschiedenen Nummern
- Automatische Wahlwiederholung
- Programmierbare Kurzwahltafeln (Tasten 2 - 9)
- Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (IWF), Rückfrage / Flashzeiten (programmierbar)

ECO DECT

- Automatische Reduzierung der Funkleistung je nach Entfernung des Mobilteils zur Basis
- Strahlungsfrei ¹⁾ im Standby-Betrieb,
auch bei Betrieb mehrerer Mobilteile ²⁾
- Geringer Energieverbrauch

Anruferanzeige und -signalisierung

- Mit Rufnummer oder Name (CLIP/CNIP)³⁾
- Mit Bild des Anrufers, Picture-CLIP
- Mit individueller Klingelmelodie
- 22 Melodien im Mobilteil
- 5 Lautstärkestufen + AUS + Crescendo einstellbar
- Bilder und Klingelmelodien für Mobilteil downloadbar (z.B. bmp / Mp3)
- Individuelle Klingeltöne für externe / interne Anrufe
- „Ruhe vor anonymen Anrufern“
Anrufe ohne CLIP-Nummer werden nur optisch angezeigt oder Anrufsperre
- Tag- / Nachtmodus, zeitgesteuerte Klingelabschaltung ausgenommen VIP-Kontakte
- Sperrliste für 15 Rufnummern, wahlweise einstellbar:
„nicht klingeln“, nur optische Anruferanzeige oder Anrufsperre

Anruferliste

- Blinkende Nachrichtentaste signalisiert neue Nachrichten und bietet komfortablen Zugang zur Nachrichtenliste (LED-blinken: ein- / ausschaltbar)
- Anruflisten für:
Alle Anrufe (60 Einträge)
oder sortierbar nach:
-abgehende Rufe
-angenommene Anrufe
-verpasste Anrufe
(je 20 Einträge)
- SMS-Nachrichten
- Termine

Weitere Funktionen

- o Plug & Play; einfachste Installation: auspacken, anstecken, telefonieren (Mobilteil ab Werk angemeldet)
- o Kalender mit Monatsübersicht mit Terminplaner für 30 Termine mit Text und separater Klingelmelodie
- o Geburtstag – Erinnerung je Adressbuch-Eintrag
- o Wecker mit
 - einstellbarer Melodie
 - Snooze-Funktion
- o Babyphone (Babyalarm), mit Gegensprechfunktion
 - an extern, z.B. Handy
 - oder intern, an zusätzliches Mobilteil
- o Direktruf (Babyruf) Wahl einer Rufnummer durch drücken einer beliebigen Taste
- o Mobilteilname editierbar
- o Unterstützung von Netzleistungsmerkmalen³⁾
z.B. Anrufweiterschaltung, Anklopfen,...
- o Warnton bei Reichweiten-Überschreitung

Display

- o beleuchtetes TFT-Farb-Display
HxB: 38 x 32 mm; Diagonale 46 mm (1,8")
(128x160 Pixel, 8 Zeilen, 65.000 Farben)
- o Displaybeleuchtung / Farbschema einstellbar,
 - schwarzer Hintergrund
 - heller Hintergrund
- o Großschrift für Anruflisten und Adressbuch einstellbar

Display-Anzeige / Bildschirmschoner

- o Analog- oder Digital-Uhr
- o Persönliche Bilder
- o Dia-Show mit persönlichen Bildern

Im Ruhezustand

- o Anzeige von Datum und Zeit
- o Feldstärke- und Akkuladeanzeige
- o Displaytasten zur schnellen Auswahl von Funktionen

Während des Gesprächs

- o Anzeige der Gesprächsdauer

Menü

- o Komfortable Menüführung in verschiedenen Sprachen
- o Einfache Bedienung über farbige Symbole, Menütexte und Displaytasten
- o Textanzeigen in verschiedene Farben zur Auswahl

Tastatur

- o Hochwertige, kratzfeste Tastatur, beleuchtet
- o Tastenbeleuchtung ein-/ausschaltbar
- o Beleuchtete Gesprächs-/Freisprechtaste
- o Taste zum Einstellen der Audio-Profile
- o Tastenschutz ein / aus über #-Taste
- o Automatische Tastensperre einstellbar
- o Klingelton ein / aus über *-Taste
- o Rückfrage-Taste, (Flash) einstellbar
- o Mute-Taste, Mikrofon stumm schalten
- o Lautstärke-Taste seitlich am Mobilteil

SMS-Funktion³⁾

- o Senden und empfangen über Festnetz
- o Versenden von SMS bis zu 612 Zeichen
- o Speicher für 50 Kurz-SMS
- o Automatische Registrierung im SMS-Zentrum, mit versenden der ersten SMS
SMS-Zentrum: „Anny-Way“-Materna und T-COM voreingestellt
- o Versenden von SMS an e-mail-Adresse
- o Übernahme von Telefonnummern (vCard) aus SMS in das Telefonbuch
- o SMS-Benachrichtigung bei verpassten Anruf an externe Rufnummer einstellbar
- o SMS-Auskunft, Name zu Telefonnummer

Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)

- o erweiterbar auf 6 Mobilteile
- o Headset für Bluetooth oder 2,5mm Klinkenstecker
- o Reichweiterhöhung mit Gigaset Repeater

Leistungsmerkmale beim Betrieb mehrerer Mobilteile

- o Gebührenfrei intern telefonieren
- o 2 gleichzeitige Gespräche möglich (1 externes und 1 internes zwischen 2 Mobilteilen)
- o Telefonbuchtransfer zwischen Mobilteilen
- o Intern-Anruf an alle oder ausgewählte Mobilteile
- o Weiterleiten eines Gespräches zu einem anderen Mobilteil, mit Rückfrage/ Wiederanruf-Funktion
- o 3-er Konferenz (1 Extern- / 2 Internteilnehmer)
- o Zuschalten zu einem Extern-Gespräch, einstellbar
- o Gleichzeitiges Klingeln aller Mobilteile bei externen Anrufen

PC-Anschluß

Verbindung zum PC per Datenkabel, über Mikro-USB am Mobilteil
(Kabel nicht im Lieferumfang)
oder per Bluetooth

kostenlose Software: Gigaset QuickSync für Microsoft® bzw. Mac

- o Adressbuch-Abgleich mit MS-Outlook und MAC
- o Media-Pool:
 - zum Speichern von Bildern für Picture-CLIP und Screensaver (BMP, JPG, GIF)
- Formate:
 - CLIP-Bilder: 128 x 86 Pixel
 - Screensaver: 128 x 160 Pixel
- Melodien / Sounds für persönliche Klingelmelodien (WMA, MP3, WAV)
- Speicherkapazität für Bilder / Melodien: 3,2 MB (ca. 100 Bilder)
- o CTI-Interface
 - Wählen / Anruferanzeige am PC mit MS-Outlook

Systemvoraussetzung:

Betriebssystem Windows XP (32bit), Vista (32 und 64bit),

Windows 7 (32 und 64bit), Windows 8 (32 und 64bit)

sowie Microsoft.NET Framework 2.0 und Microsoft Internet

Explorer 5.5 oder höher

oder Mac OS X 10.4.9 und höher

(10.10 Yosemite, 10.9, 10.8, 10.7)

Technische Daten

Konfiguration:

- o Anschluss:
 - 1 Festnetz-Anschluß (a/b-analog)
- o Einsatz: Hauptanschluß / TK-Anlagen / Router
- o Standard: DECT, GAP,HDSP, SMS über Festnetz
- o Bluetooth 2.0
- o erweiterbar auf bis zu 6 Mobilteile (Zubehör)
- o Reichweitenerhöhung mit Gigaset Repeater (Zubehör)

Mobilteil

- o Standby: bis zu 300 h
(bei ständig aktiver Display-Beleuchtung: ca. 95 Std.)
- o Gesprächszeit: bis zu 12 h
- o Akku: 2 x AAA (NiMH)
- o Ladezeit: ca. 5 h
- o Reichweite
 - in Gebäuden: bis zu 50 m
 - im Freien: bis zu 300 m

Abmessungen L x B x H
151 x 49 x 26mm

Gewicht (inkl. Akku) 114 g

Basisstation

- o Energiesparendes 230 V Schaltnetzteil
- o Wandmontagefähig

Abmessungen L x B x H Gewicht
97x 116 x 62mm / ca.100g

Ladeschale (Zubehör)

- o Abmessungen L x B x H Gewicht
81 x 80 x 40mm / 40g

Verpackungsinhalt

- o 1 Mobilteil
- o 1 Basisstation
- o 1 Gürtelclip
- o 2 Standard AAA-Akkus (NiMH)
- o 1 Netzteil
- o 1 Telefonanschlusskabel
- o 1 Bedienungsanleitung

Farben:

- o Platin / schwarz